

產品特色

- 具備輸出電壓平滑處理機制。
- 支援輸出電壓過低截止功能，能避免輸出低於9Vdc的電壓，傷害外接設備。
- 內建2組LOW觸發輔助繼電器，可提供外接設備以小訊號控制。

指示燈訊息

- AC Source LED (綠色燈)：交流輸入電源供電正常時亮燈。
- Output Fault LED (紅色燈)：輸出保險絲燒斷。
- Battery Charge LED (黃色燈)：電池電力不足，電池充電中指示燈。(持續亮燈超過16小時表示電池需更換。)
- Battery Low LED (紅色燈)：當交流輸入電源失敗，且電池電壓低於9V時，指示燈燈亮，此時電源不對外供電，直到AC電源恢復。

產品規格

- 輸入電壓：DC 13.8 ~ 15 V
- 輸出電壓：
 - 1.當由外接電源供電時(12~15Vdc)，輸出端電壓等於輸入端電壓。
 - 2.當由後備電池提供輸出直流電時(9~12Vdc)，輸出端電壓等於電池電壓。
- 輸出電流：3A max
- 繼電器輸出：2組 Form C, 10A/250Vac / 12A/28Vdc
- 繼電器控制信號：負觸發輸入(觸發設備需具備25V/25mA的耐壓能力)

產品配線圖

